

4045

# EntryProx™ HID

## Le lecteur autonome

### Application

En proposant une technologie de proximité pour le contrôle d'accès à une porte unique, l'EntryProx™ est la solution idéale, aussi bien pour les petites installations que pour les entrées éloignées dans le cadre d'un système global.

Cet appareil esthétique et résistant peut aisément être transformé en un lecteur mode Wiegand, que vous pouvez alors connecter à tout type de contrôleur.

### Caractéristiques

- Enregistre jusqu'à 2000 utilisateurs et 1000 événements horodatés.
- Compatible avec toutes les cartes et porte-clés de proximité HID.
- Son module antenne amovible peut être déporté jusqu'à 3 m de l'unité de contrôle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
- Enregistrement par lots des cartes au format 26 bits.
- Muni d'un clavier à 12 touches permettant la saisie d'un code d'identification personnelle (PIN) ou la programmation.
- Impression des événements par liaison infrarouge sur une imprimante portative optionnelle (veuillez consulter votre agence HID).
- Lorsqu'une porte est "entrouverte" et/ou "forcée", un relais déclenche une alarme.
- Muni d'un bouton de Demande de Sortie (DDS).



# Le lecteur autonome EntryProx™ HID



Configuration type de l'unité de contrôle



Module antenne déporté de l'unité de contrôle



## Numéros de référence des accessoires

(veuillez consulter votre agence HID)

- A. Imprimante 4045-PRN
- B. Outil de sécurité 04-0001-03
- C. Papier pour imprimante 4045-RFL  
(ne figure pas sur l'illustration).

## Spécifications techniques

### Distance de lecture maximale\*

- Carte ProxCard® II : jusqu'à 7,5 cm (3.0")
- Carte ISOProx® II : jusqu'à 6,25 cm (2.5")
- Carte DuoProx® II : jusqu'à 6,25 cm (2.5")
- Porte-clés ProxKey™ II : jusqu'à 3,7 cm (1.5")
- Carte ProxCard® Plus : jusqu'à 2,5 cm (1.0")

\*En fonction des conditions d'installation sur site

### Dimensions

13,33 x 6,98 x 3,49 cm (5.25" x 2.75" x 1.375")

### Tension d'alimentation / Consommation

10 - 15 V cc, protection contre les inversions de tension  
Alimentation linéaire recommandée, 150 mA - 12 V cc

### Sorties relais

Relais gâche commun commutant jusqu'à 4A - 30 V cc  
Relais auxiliaire commun commutant jusqu'à 1A - 30 V cc

### Entrées de contrôle

Position de la porte - contact normalement fermé  
Demande de Sortie (DDS) - contact normalement ouvert

### Signal sonore

4000 Hz, peut être désactivé

### LEDs

Bicolores (rouge/vert), orange, infrarouge (pour une utilisation avec une imprimante portable optionnelle de format calculette, veuillez consulter votre agence HID)

### Température de fonctionnement

De -30°C à 65°C (-22 °F à 150°F)

### Humidité de fonctionnement

Humidité relative de 5% à 95% sans condensation

### Distance de câblage

Module antenne déporté : 3 m  
Interface Wiegand : 152 m  
Câble recommandé : ALPHA 1295C à 5 conducteurs, 22AWG (American Wire Gauge), totalement blindé ou câble équivalent

### Fonctionnement

Temps de déclenchement : 1 - 99 secondes (paramétrable)  
Mode de déclenchement : horloge d'accès ou bascule électronique  
Durée d'ouverture de la porte : 10 - 990 secondes (paramétrable)

### Programmation des cartes

Format 26 bits - enregistrement des cartes par lots  
Format propriétaire - enregistrement carte par carte

### Options de traitement du code site (26 bits exclusivement)

Vérification du code site et du numéro d'identification de la carte  
Vérification du code site uniquement (accepte tous les numéros d'identification (ID#))

### Homologations

FCC - en cours  
Marquage CE - en cours

## Numéros de référence

- EntryProx 4045AGN00
- EntryProx livré avec 10 porte-clés 4045AGK00
- EntryProx livré avec 20 ProxCard II 4045AGC00

(Veuillez vous reporter au guide de commande HID pour la description des options disponibles ainsi que pour les numéros de référence correspondants).

LIT4045DS 12/99, remplace la version 6/99

